

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Амперметры аналоговые АМТ

#### Назначение средства измерений

Амперметры аналоговые АМТ (далее по тексту - «приборы») предназначены для измерения силы тока в цепях переменного (с подвижной стрелкой, электромагнитные) и постоянного (с подвижной катушкой, магнитоэлектрические) тока.

#### Описание средства измерений

Приборы относятся к электроизмерительным аналоговым приборам прямого действия.

Принцип действия приборов магнитоэлектрической системы основан на создании момента вращения в результате воздействия магнитного поля постоянного магнита на проводники с током подвижной катушки.

Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля измеряемого тока (тока, проходящего через неподвижную катушку) с подвижным сердечником из ферромагнитного материала.

Амперметры выпускаются в различных модификациях: для измерения переменного (АМТ1) и постоянного (АМТ2) токов и отличаются диапазоном измерений.

Шкала приборов линейная. Все приборы имеют квадрантную шкалу (движение стрелки по ходу часов с углом отклонения 90 градусов). Приборы выпускаются в двух исполнениях: для панельного монтажа с помощью крепежных болтов (с размерами передней панели 48x48, 72x72, 96x96 мм) и для монтажа на DIN-рейку. Нулевые отметки шкал на краю диапазона измерений, стрелочный указатель ножевого типа. Корректор нуля – механический.

Приборы включаются в цепь непосредственно до 30 А (монтаж на DIN-рейку) и до 40 А или 60 А в зависимости от модификации (приборы панельного монтажа).

Приборы могут применяться с трансформаторами тока (первичный ток от 5 до 10000 А, вторичный ток 5 А) и с наружным шунтом (номинальный ток от 20 до 1000 А, номинальное падение напряжения 60 мВ).

Рабочее положение- вертикальное.



### Метрологические и технические характеристики

Таблица 1. Метрологические характеристики амперметров аналоговых АМТ. Исполнение для панельного монтажа.

№ п/п	Наименование характеристики	Значение для приборов типа АМТ1			Значение для приборов типа АМТ2		
1	Диапазон измерения силы постоянного и переменного токов, А	0-1; 0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40	0-1; 0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60		0-5x10 <sup>-1</sup> ; 0-1; 0-5; 0-10		
2	Класс точности	1,5 1,5			1,5 1,5		
3	Длина шкалы, мм	34	67	103	34	34	67
4	Время успокоения, с	1			1		
5	Габаритные размеры, мм	48x48x53	72x72x53	96x96x53	48x48x53	72x72x53	96x96x53
6	Масса не более, кг	0,10	0,15	0,22	0,12	0,10	0,15

Таблица 2. Метрологические характеристики амперметров аналоговых АМТ. Исполнение для монтажа на DIN-рейку.

№ п/п	Наименование характеристики	Значение для приборов типа АМТ1	Значение для приборов типа АМТ2
1	Диапазон измерения силы постоянного и переменного токов, А	0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30	0-1x10 <sup>-2</sup> ; 0-1x10 <sup>-1</sup> ; 0-1; 0-5; 0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30
2	Класс точности	1,5	1,5
3	Время успокоения, с	1	1
4	Габаритные размеры, мм	85x52,5x58	85x52,5x58
5	Масса не более, кг	0,200	0,200

Рабочие условия применения приборов:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 85 % при плюс 35 °С;
- атмосферное давление 84-106,7 кПа;
- частота питающей сети 50 Гц.

Предельные условия транспортирования соответствуют группе 5 по ГОСТ 22261-94;

Средняя наработка на отказ, не менее 50000 ч;

Средний срок службы, не менее 12 лет.

#### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус прибора методом трафаретной печати и типографским способом на титульный лист паспорта.

#### Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит:

- 1) амперметр-1 шт.;
- 2) защитная крышка-1 шт.;
- 3) рамка-1 шт.;
- 4) уплотнитель (по заказу) -1 шт.;
- 5) паспорт-1 экз.;
- 6) упаковочная тара-1 шт.;

#### Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.497-83 «ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки: калибратор многофункциональный серии 3000 модель 3010 (диапазон измерения напряжения постоянного и переменного токов от 1 мкВ до 1 кВ,  $\delta=\pm 0,015\%$ ; диапазон измерения силы постоянного и переменного токов от 1 нА до 70 А,  $\delta=\pm 0,08\%$ )

**Сведения о методиках (методах) измерений**  
Сведений нет.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к амперметрам аналоговым АМТ**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам.

ГОСТ 30012.1-2002 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей.

ГОСТ 30012.9-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний.

Техническая документация фирмы изготовителя.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

- «осуществлении торговли и товарообменных операций...»;

- «выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям».

**Изготовитель**

«ABB S.p.A. – ABB SACE Division», Италия.

Адрес: Viale dell'Industria 18-20010-Vittuone (MI), Italy.

Телефон: +39 02 9034 1, факс: +39 02 9034 7609

Сайт: [www.abb.com](http://www.abb.com)

**Заявитель**

ООО «АББ»

117997, г. Москва, ул. Обручева, 30/1, стр. 2

Телефон: +7 495 960 2200,

Факс: +7 495 960 2205.

**Испытательный центр**

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46.

Тел. 8 (495) 437 55 77; Факс 8 (495) 437 56 66; E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru).

Номер аттестата аккредитации 30004-08 от 27.06.2008 г.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.